

Galaxy® TouchCenter Plus

Intuïtief touchscreen met live-cameraweergave

Galaxy TouchCenter Plus is een gebruiksvriendelijke kleuren-touchscreen voor de Klasse 2- en Klasse 3-gecertificeerde inbraakalarmssystemen Galaxy Flex/Flex+ en Galaxy Dimension. Het geeft volledige controle binnen handbereik. Het intuïtieve touchscreen gebruikt pictogrammen en menugestuurde aanwijzingen. TouchCenter Plus biedt een snellere installatie en vergt minder training en onderhoud, wat leidt tot minder operationele fouten en de daaruit voortvloeiende valse alarmen.

Helder en eenvoudig systeembeheer

TouchCenter Plus biedt gebruikers de keuze om het systeem te bedienen via een touchscreen, sleutelhangers of RFID-kaarten, waardoor de inbraakpreventie- en toegangscontrolefuncties van het systeem eenvoudig te hanteren zijn. Zelfs grotere systemen voor meerdere locaties kunnen eenvoudig worden beheerd. De intuïtieve interface en overzichtsschermen geven de systeem- en zonestatus, groepen en gebeurtenissen weer.

Houd contact met uw huis of bedrijf

De functie voor real-time cameraweergave biedt live-streaming op verzoek, vanaf lokale of externe IP-camera's. Dit geeft gebruikers de mogelijkheid het interieur en exterieur van hun woning of bedrijf in de gaten te houden. De praktische, ingebouwde live-videoweergave geeft gebruikers de flexibiliteit om activiteiten in zeer uiteenlopende zones te bewaken.

Efficiënte gebouwbeheer

Dankzij de beheersfunctie voor gebouw/woning is het beheren van systemen, zoals verlichting, airconditioning en verwarming, een fluitje van een cent.

Elegant ontwerp

Het moderne ontwerp van Galaxy TouchCenter Plus omvat opties voor inbouwmontage om aan te sluiten bij hedendaagse interieurs en een montage met strakke, onopvallende lijnen te bewerkstelligen.

Visuele mogelijkheden

Het touchscreen-bediendeel met hoge resolutie (800x400p) fungeert tevens als digitale fotolijst voor residentiële en commerciële klanten. Door de mogelijkheid om familiefoto's weer te geven, diapresentaties te maken, MP4-video en audiospelers te gebruiken en advertenties, boodschappen voor medewerkers en logo's weer te geven, is Galaxy TouchCenter Plus een uiterst veelzijdige oplossing die bij elke installatie meerwaarde biedt. Denk eens na over wat er allemaal mogelijk is.



Hoogtepunten

Complexe functies. Eenvoudige te bedienen

- Verbeterde aanraakschermfuncties (met pictogrammen en menugestuurde aanwijzingen)
- Ingebouwde live-cameraweergave
- Overzicht van de systeemstatus
- Verbeterde grafische weergave van het beveiligingsscherm (meerdere zones of groepen in-/uitschakelen)
- Optionele prox-lezer voor eenvoudiger systeembeheer
- Gebruikerscodes en tags kunnen eenvoudig worden toegevoegd, verwijderd en bewerkt
- Weergave van gebeurtenislogboek
- Geavanceerde zone-instellingen (status, lijst bewerken en weergeven, etc.)

Complexe functies. Eenvoudig te installeren.

- Dankzij de console-emulatiemodus (volledig emulatie van MK7 en MK8) zijn alle programmeerfuncties beschikbaar
- Virtueel bediendeel voor volledig systeembeheer
- Toekomstbestendig dankzij continue updates via SD-kaart

BELANGRIJKSTE KENMERKEN



- Intuïtief beheer van Galaxy beveiligings- en toegangscontrole-systemen.



- Bekijk live-videostreams van IP-camera's via een WiFi-/kabelverbinding (bewaking van verkeer, parkeerterreinen, speeltuinen, activiteiten van medewerkers, etc.).



- Esthetisch ontwerp met opties voor inbouw- of opbouwmontage.



- MP4-video en audiospeler met optie voor advertenties/fotolijst.



- Uitgangbediening voor de automatisering van gebouw- en woningsystemen.

Galaxy TouchCenter Plus Systemfuncties

De kracht van eenvoud – gebruiksvriendelijke, intuïtieve interface

Startscherm



Direct toegang tot volledige systeemfuncties

Groepsstatus



Eenvoudig te lezen groepsstatus

Eenvoudig in-/uitschakelen



Eenvoudig in- en uitschakelen via pictogrammen op systeemstatusoverzicht

Gebeurtenislogboek



Eenvoudig voor gebruikers te interpreteren gebeurtenislogboeken

Gebruiker toevoegen/bewerken



Gebruiksvriendelijke interface en eenvoudige bediening (gebruikerscodes en tags toevoegen, verwijderen, bewerken)

Multimedia-opties



Eenvoudig toegang tot, selecteren van of schakelen tussen MP4-video, diaprojecties, advertenties of communicatieberichten

Live-IP-cameraweergave



Met de ingebouwde live-cameraweergavefunctie weten gebruikers precies wat er in hun woning of bedrijf gebeurt

Geavanceerde instellingen



Snelle inbedrijfstelling dankzij heldere afbeeldingen in installateurmodus

Galaxy TouchCenter Plus Technische specificaties

ALGEMEEN	
Schermgrootte	155 mm x 87 mm
Schermmresolutie	800 x 480 pixels
Helderheid en volume	Regelbare schuifbalk voor aangepaste instellingen
Ondersteunde talen	Engels, Spaans, Frans, Nederlands, Tsjechisch, Pools, Russisch
ELEKTRISCH	
Bedrijfsspanning	9-13 Vdc
Stroomsterkte (TouchCenter Plus)	260 mA bij 12 Vdc
Stroomsterkte (TouchCenter Plus Prox)	290 mA bij 12 Vdc
SPECIALE FUNCTIES	
Ondersteunende geheugenkaarten	SD/SDHC-kaartsleuf
IP-cameraondersteuning	Getest met Honeywell equip®-serie en Performance IP-camera's
Bedrading	Standaard 4-fasenaansluiting
OMGEVING	
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 °C tot 55 °C (in bedrijf) -40 °C tot 70 °C (opslag)
Maximale vochtigheid	93% relatieve vochtigheid (niet-condenserend)
MECHANISCH	
Behuizingsopties	Kleur: Wit Montage: Inbouw of opbouw met A045-montage
Afmeting van behuizing (B x H x D):	218 x 162 x 34 mm
Gewicht	760 g
VOORSCHRIFTEN	
Naleving	CE, EN50131-1:2006+A1:2009 and BS8243:2010; Beveiligingsklasse 3; Milieuklasse II
Type aanvullende bedieningsapparatuur	Type B (vaste apparatuur)

Bestelinformatie en compatibiliteit

BESTELINFORMATIE	
CP045-00	Galaxy TouchCenter Plus inbouwmontage
CP046-00	Galaxy TouchCenter Plus inbouwmontage (met proximity-functie)
A045	Wandmontage voor Galaxy TouchCenter Plus

COMPATIBILITEIT		
BEDIENINGSPANELEN VOOR INBRAAKALARM		
Alarmsysteem	Max. aantal bedieningspanelen	Min. softwareversie voor paneel
Galaxy Flex/Flex+ 20/50/100	1	3.xx
Galaxy Dimension 48	1	6.xx
Galaxy Dimension 96/264	2	6.xx
Galaxy Dimension 520	4	6.xx
IP-CAMERA'S		
equiP-serie IP-camera's	Volledige serie IP-camera's met uitgebreide functies voor middelgrote tot grote installaties	
HDZ-serie IP-camera's	HDZ PTZ-camera's voor binnen en buiten	
Performance IP-camera's	Betaalbare serie IP-camera's voor kleine tot middelgrote installaties	

OPMERKING: Raadpleeg uw vertegenwoordiger van Honeywell voor meer informatie over specifieke ondersteunende IP-camera's

Meer informatie over Honeywell leest u op

www.security.honeywell.com/nl

Honeywell Security and Fire

Europa, Midden-Oosten en Afrika

Nederland

Ampèrestraat 41

1446 TR

Purmerend

Nederland

Tel.: +31 (0)299 410 200

www.honeywell.com/ /security/nl



HSFI-GxyTouchCenter_Plus-NL(0916)DS-R
© 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell